



Doro PhoneEasy® 336w duo

Einfach zu bedienendes Telefon

Ein schnurloses Telefon, das für Jedermann leicht zu bedienen ist. Lautsprecher, Rufnummernanzeige* und ein Telefonbuch, das Namen und Nummern speichert, bieten zusätzlichen Nutzen. Dank der vergrößerten Zahlen, die auf dem großen, beleuchteten Display angezeigt werden, sowie einer großen Ein-/Ausschalttaste wird das Wählen einfacher.

*soweit vom Netzbetreiber unterstützt

- ✓ Großes Display und einfach zu erkennende Zeichen
- ✓ Um bis zu 30 dB verstärkte Hörerlautstärke
- ✓ Lautsprecher



Doro PhoneEasy® 336w duo

Hauptfunktionen

Vorwahl	✓
Freisprechen	✓
Tastensperre	✓
Gesprächszeitähler	✓
GAP-kompatibel	✓
Maximale Höreranzahl pro Basisstation:	6
Menünavigation	✓
Reichweite innen (Meter)	50
Reichweite bis zu (Meter)	300
Netzverlustwarnung	✓

Speicher

Wahlwiederholungsspeicher	10
Direktwahltagen	2
Telefonbucheinträge	25

Handset-Einheit Anzeige

Grafische Punktmatrix	✓
Beleuchtetes Display	✓
Display-Größe (H x W mm)	41*28
Großer Displaytext	✓

Töne & Signale

Monophone Ruftöne	5
Polyphone Klingeltöne	5
Standardklingelton	✓
Optische Anrufsignalisierung	✓
Einstellung der Ruftonlautstärke aus außer	4
Einstellung Rufton aus	✓
Alarm	✓

Akustik

Mindestlautstärke Eingangssignal (dB RLR)	-4
Minimale Empfangslautstärke (dB(A))	91
Maximallautstärke Eingangssignal (dB RLR)	-24



Doro PhoneEasy® 336w duo

Maximale Empfangslautstärke (dB(A))	109
Maximallautstärke für Empfang (dB(A))	-110
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
HAC Pegелеmpfindlichkeit bei 1KHz (dB-A/M):	-23
HAC zulässiger Frequenzbereich	✓
HAC bevorzugter Frequenzbereich	✓
HAC akzeptabler Linearitätsbereich	✓
Lautsprecherlautstärkeeinstellungen	5

Anrufererkennung

Anrufliste ¹	20
Angezeigter Anruf angenommen (Anruf aktiv) ²	✓
Namenanzeige im Telefonbuch	✓
Netzwerkanzeige ²	✓
Datum und Uhrzeit – interne Uhr	✓
Datum und Uhrzeit – Netz ²	✓

Ergonomie

Mobilteilgröße (mm)	165*54*25
---------------------	-----------

Kabel & Anschlüsse

Höreranschluss (2,5mm)	✓
------------------------	---

Handset-Speisung

Stand-by-Zeit (Stunden)	100
Sprechzeit (Stunden)	10
Batterie enthalten (Typ)	NiMH

Technologie

DECT	✓
Kann direkt ans Analog-Festnetz (PSTN) angeschlossen werden	✓

